
A&D PRACOWNIA GEODEZYJNO–PROJEKTOWA
"KODEN" Dariusz Mazurek
83–000 Pruszcz Gdański, ul. Wita Stwosza 16/2 NIP 584–247
tel./fax 58–683–47–47 kom. 517–383–280 e-mail:
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1:500
Arkusz nr 1
Woj. pomorskie
Powiat: kościerski
Jednostka ewidencyna: 220607_2, Nowa Karczma
Obręb: 0007, Nowa Karczma; 0017, Zielona Wieś
Obiekt: Nowa Karczma – ul. Kościerska, Wybickiego, D
ID: 6640.2234.2016
Nr sekcji mapy zasadniczej: 6.216.22.24.3.3
Układ odniesienia: poziomy – 2000
wysokościowy – Kronsztadt 86
Prace polowe: inż. Dariusz Mazurek
Prace kameralne: inż. Dariusz Mazurek
Pruszcz Gdański, dnia 10.10.2016r.
KIEROWNIK ROBOTY:
inż.Zbigniew Mazurek
geodeta upr.6224
G E O D E T A
inż.Dariusz Mazurek
tel.517-383-280
Starosta Kościerski
P.2206.20
18. 11.
z up. STAROSTY
Mateusz
Referent ds. kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
ZAKRES OPRACOWANIA
Arkusz nr 1
Arkusz nr 2
Legenda:
krawężnik betonowy - układ drogowy
projektowane oświetlenia uliczne
istniejące oświetlenie uliczne do usunięcia
projektowana sieć oświetlenia ulicznego
rura przepustowa, ochronna Ø110
projektowana rozdzielnica
rura ochronna dwudzielna
istniejące uzbrojenie podziemne
A, B, ... punktu wyznaczające odcinki trasy kablowej wykonanej za pomocą przewiertu sterowanego
UWAGI:
1. Należy zdemontować i przekazać Inwestorowi istniejące oprawy oświetlenia ulicznego wraz z wysięgnikami ozn. tak jak w legendzie.
2. Projektowane oprawy oświetlenia ulicznego zainstalować na słupach oświetleniowych o wysokości h=8m z fundamentem prefabrykowanym. Projektowane słupy wyposażyć w tabliczki zaciskowe i bezpiecznikowe słupowe. Od tabliczek do opraw stosować projektowane przewody giękkie H07BQ-F 3x1,5 450/750V.
3. Miejsy słupami, należy ułożyć projektowany kabel YAKY 4x25 zgodnie ze schematem, a od istniejącego złącza kablowego Z-204-1 do złącza ZOF, należy ułożyć projektowany kabel YKY 4x16.
4. Łącznie z projektowanymi kablami słupy oświetleniowe układać bednarkę wyrównawczą FeZn 25x4, którą należy podłączyć do zacisków PEN/PE wszystkich rozdzielnic i tabliczek słupowych oraz połączyć z istniejącą siecią połączeń wyrównawczych.
5. Do osłony projektowanych kabli przy skrzyżowaniu z istniejącymi sieciami i uzbrojeniem oraz przy zbliżeniu do budowli, fundamentów itp. stosować rury PCV np. typu DVR prod. Arot, przy przejściu pod drogami - rury wytrzymałe na duże obciążenia np. typu SRS prod. Arot.
6. Kolizje z istniejącymi kablami telekomunikacyjnymi oraz energetycznymi zabezpieczyć rurą dwudzielną o długości 1m.
EcoTech Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Słoneczna 39A, 83-021 Miłatka, Tel. 58 344 83 83
Przedmiot rysunku: Zewnętrzne Instalacje elektryczne
Obiekt: Budowa oświetlenia ulic Wybickiego i Dąbrowskiego w Nowej Karczmie
Adres: Woj. pomorskie; pow. kościerski; gm. Nowa Karczma; m. Nowa Karczma ul. Wybickiego, Dąbrowskiego
Skala: 1:500
Specjalność: Instalacyjna
Inwestor: Gmina Nowa Karczma ul. Kościerska 9 83-404 Nowa Karczma
Data: 11.2016
Projektował: mgr inż. Marcin Waldejewski
Uprawnienia: POM/0009/PWOE/11
Podpis
Nr rysunku: E1
Opracował:
Sprawdził: mgr inż. Jakub Łazliński
Uprawnienia: POM/0015/PWOE/15
Podpis